

# Обновление программного обеспечения

## Multican-400 v.2

1. Разобрать корпус модуля и извлечь плату, подсоединить кабель USB-MiniUSB;
2. Подключить к персональному компьютеру.
3. Запустить программу TЕСprog (Версия 1.0.60.105 и выше).
4. После того, как параметры CAN-модуля будут прочитаны, появится всплывающее окно «Сообщение» с текстом: «Доступна новая версия ПО устройства. Обновить».
5. Нажать «Обновить»
6. Появятся 2 окна: «Загрузка файла» и «Выбор каталога сохранения прошивки» с указанием места расположения загружаемых файлов.
7. В окне «Выбор каталога сохранения прошивки» нажать кнопку «Продолжить»;
8. Появится окно «Загрузка ПО», в котором будут находиться:
  - Тип обновления (выбрать «Только ПО»);
  - Подтверждение (нажать «Да»)
9. В окне «Загрузка ПО» будет отображаться процесс загрузки и время загрузки;
10. Поочерёдно появятся сообщения:
  - «Поиск оборудования»;
  - «Чтение параметров»;
  - «Обновление ПО завершено успешно».

При этом в окне «Параметры устройства» в разделе «Идентификационные параметры» должен появиться номер новой прошивки устройства («Версия устройства»).